一、飞腾下共享打印机

- 1、点击开始菜单——>控制面板——>打印机 2、打开服务器设置,点击服务器——>设置

×	服务器(S) 打印机(P) 查看(V) 帮	助(H)	
+ 添加 ▼	连接(C)		Q	X
- 73°MH	设置(S)			
	新建(N)	>		
EPSON-L	退出(Q)	Ctrl+Q	4P-5000B	

已连接	localhost

图 1 打开打印机的服务器配置

3、按照以下方式勾选共享打印机

🗙 服务器设置				
基本服务器设置				
问题?				
🗹 发布连接到这个系统的共享打印机(P)				
☑ 允许从互联网打印(I)				
□ 允许远程管理(R)				
□ 允许用户取消不属于自己的任务(U)				
为故障排除保留出错信息(D)				
▶ 高级服务器设置				
取消(C) 确定(O)				
图 2 勾选共享				

4、按照下图设置某打印机设置为默认及共享



图 3 设置默认打印机和共享打印机

5、设置完成后即可按照第三步,使用麒麟系统下共享的打印机 【注】如果在客户端无法连接共享的打印机,请确认 cups 服务是启动的: sudo service cups status

二、飞腾本地打印机添加方法

6、打印机和可信普通终端连接;

7、点击开始菜单-->系统-->控制面板-->打印机(如图1所示);

		控制面板		
系统配置				
2	P			222
关于我	开机启动	时间与日期	桌面背景	用户和组
锁屏	默认应用程序			
硬件配量				
网络连接	声音	打印机	显示器	电源管理
<u></u>	Ň	S		
网络代理	键盘	鼠标		

图1、控制面板界面

8、在弹出的打印机主界面点击添加按钮(如图2所示);

打印机	-localhost		
服务器(S) 打印机(P) 查	昏(∨) 帮助(H)		2
+ 添加 🖌 🗌 💭	过滤(F):	٩	۲
还没有配置打印机。			
+ 添加(A)			

图 2、打印机主界面

9、在弹出的界面左方选择要添加的打印机(如图3所示),在该界面的右下方选择连接方式(如图4所示);



图 3、打印机设备选择界面



图 4、打印机连接方式选择

10、弹出打印机描述界面,您可以根据您的需要更改该界面内容,也可以直接点击应用按钮添加打印机(如图5所示);

图 5、打印机描述界面

	新打印机	3	
打印机描述			
打印机名称			
这台打印机的简称比如	"laserjet"		
Hewlett-Packard-HP-L	aserJet-Professional-P	1566	
描述 (可选) 便于理解的描述,比如	"惠普双工激光打印机"		
Hewlett-Packard HP L	aserJet Professional P1	566	
位置(可选)			
便于理解的位置,比如	"实验室1"		
kylin-pc			

11、弹出提示"您想打印一张测试页吗",点击打印测试页来测试打印机添加是否成功 (如图6所示)。



图 6、打印测试页页面

三、飞腾网络打印机添加方法

1、获取网络打印机 ip,此处假设为 192.169.1.202

2、打开打印机,下图,点击添加。

	打印机-localhost		×	
A	服务器(S) 打印机(P) 查看(V) 帮助(H)			
¥- +				
1	还没有配置打印机。			
âc				
D :				б
1				
	已连接 localhost			

图 7 添加打印机

3、添加网络打印机,见下图:

新打印机 网络打印机 主机:		□ 2
网络打印机 主机:		查找
网络打印机 主机:		查找
主机:		查找
		取消(C)

4、在右侧主机后的输入框中输入网络打印机的 ip, 点击查找:

		_
	新打印机 一	
选择设备		
设备	网络打印机	
 输入 URI ▼ 网络打印机 查找网络打印机 使用 SAMBA 的 Windows 打印机 AppSocket/HP JetDirect 互联网打印协议(IPP) 互联网打印协议(IPP14) 互联网打印协议(https) LPD/LPR 主机或者打印机 互联网打印协议(IPPS) 	主机: 192.168.1.202	香状
	取消(C)	前进(F)

5、获取到网络打印机,点击"前进"

6、添加打印机成功,点击应用:

	新打	丁印机			
选择设备					
设备	网络	打印机的位置			
איז האזוהאווואווואורידא וספרובר		2			
▼ 网络打印机					
JetDirect (192.168.1.202)					
可读描述比如"带双面打印的 HP 激光打	印机"				
NRG MP 5000B					
位置 (可选)					
可读位置比如"Lab 1"					
192.168.1.202					
			N		
			\$		
			后退(B) 取消((-) 6	⊞(Δ)
				-/ /1	

7、打印测试页



8、如果要打印其他文档或图片,可在文档或图片页面点击打印。

四、Win7下使用飞腾共享打印机

1. 获取飞腾下共享打印机相关信息,在浏览器地址栏输入共享打印机系统的 ip 及打印 机的端口号 631,本文档中共享打印机的飞腾系统 ip 为 192.168.1.77 见下:

- C ×	新标签页	× +
5.0	🔺 🔮 http:///]	92.168.1.77:631
🎾 淘宝特卖	2 题 爱淘宝 💴 聚划	章 🕨 腾讯视频 📈 hao123 🏭 免费得VIP 📸 百度 🛣 百度贴吧 Q 百
的网址		
	Baid	百度
	4	习近平对张富清先进事迹作出重要指示
		来度:新华社新媒体(3小时前更新
	最新消息	
	ションモガ	行祥田已能

2. 回车后进入打印机管理页面,确认是否已经共享,如下图。

 く う・ ① ▲ ● http://192.168.1.77:631/admin ▲ hao123 □ 京东 即 海宝特表 即 寄樹宝 即 限划算 ● 藤田視频 ▲ hao123 Ⅲ 免费得VP 釜 CUPS.org Home Administration Classes Help Jobs Printers Administration Classes Help Jobs Printers	チ☆ マ ○・ 杉/未成期的表面版 Q 百度 ☆ 百度発明 Q 百度音乐
Printers	
Add Printer Find New Disk	Server
Manage Printers	Edit Configuration File View Access Log View Error Log View Pa
Classes	Server Settings:
Add Class Manage Classon	Advanced Advanc
	 Allow printing from the Internet Allow remote administration
Jobs	 Use Kerberos authentication (FAQ) Allow users to cancel any job (not just their own)
Manage Jobs	Save debugging information for troubleshooting
	Change Settings
RSS Subscriptions	
Add RSS Subscription	
Name	its Queue Name
/ all	AirQueues
CUPS and the CUPS logo are trademarks of Apple Inc. Copyright @ 20072010 (pt state	Ĵ∰¥Ĩ5≓≌Į≫≣•● ° [100%] ⊂ ⊠ ≫ ∩ 8 ⊑ tv ● 2

3. 接着确认打印机的地址和型号,点击 EPSON-L555,见鼠标处,见下图

		Search	h in Printers: Q
			Showing 2 of 2 printers.
V Queue Name	Description	Location	Make and Model
EPS <u>QN-L555-</u> Serie	EPSON L555 Series	kylin-Vostro- 230	Epson L555 Series - epson-inkjet-printer 1.0.0-1lsb3.2 (Seiko Epso LSB 3.2)
NRG-MP-5000B	NRG MP 5000B	192.168.1.202	2 NRG MP 5000B PXI

EPSON-L	555-Series - C × 。	 Printers - CUPS 2.1.3 A S http://19 	× +	rinter /	
CUDS and	3 🗋 京东 🔯 淘宝特卖	💭 爱海宝 🚺 聚划	算 🖒 腾讯视频	• han123	▼
COPS.org	Home Administ	tration Classes	Help Jobs	Printers ····································	
Prin	ters				
			Search	n in Printers: Q	Search Clear
				Showing 2 of 2 printers.	Cical
	▼ Queue Name ▼	Description	Location	Make and Model	
	EPS <u>QN-L555-</u> Serie	EPSON L555 Series	kylin-Vostro- 230	Epson L555 Series - epson-inkjet-printer 1.0.0-1lsb3 LSB 3.2)	2 (Seiko Epson Corporatio
	NRG-MP-5000B	NRG MP 5000B	192.168.1.202	2 NRG MP 5000B PXL	
http://192.168.	1.77:631/printers/EPSON-L	555-Series			1005 @ 8 2 3 3 8 1

4. 进入 EPSON 打印机界面后,复制地址栏的内容,后续会用到此内容。



5. Win7上开始菜单——>设备和打印机,在弹窗中点添加打印机,之后选择"添加网络、

无线 xxxx 打印机", 会弹出下图:

打印机名称 暴 NRG MP 5000B	地址 http://192.168.1.202:53000
NRG MP 5000B	http://192.168.1.202:53000
	<u><u> </u></u>
	·····································
→ 我需要的打印机不在列表中((R)

6. 在上图中选择"我需要的打印机不在列表中(R)",点下一步,进入下图,勾选第二 个选项,并将第四步复制的内容填写到第二个选项下的输入框中,点击下一步。



7. 按照上图配置后点下一步,进入下图



8. 在上图中选择打印机厂商及型号后, 点确定, 进入下图:



9. 上图点"下一步"后弹出下图,可进行打印测试,点击"完成",到此打印机就添加完成了。

🕝 🖶 荡动时印机	
您已经成功添加 http://192.168.1.77:631 上的 EPSON-L555-Series	
若要检查打印机是否正常工作,或者要查看打印机的疑难解答信息,请打印一张测试页。	
打印测试页(P)	
完成(戶)	取消

五、Windows 共享打印机添加方法

Windows 端

1、获取 windows 端的 ip 地址,此处假设为 192.168.100.212, windows 用户名是 kylin, 密码是 123123, 在 windows 端将打印机属性设置为共享打印机。

银河麒麟 sp2 操作系统

2、安装相关的 samba 包。

kylin@kylin:~**sudo dpkg -i** libsmbclient_2%3a4.3.11+dfsg-0kord0.16.04.18_arm64.deb libwbclient0_2%3a4.3.11+dfsg-0kord0.16.04.18_arm64.deb python3-smbc_1.0.15.5-1kord_arm64.deb samba_2%3a4.3.11+dfsg-0kord0.16.04.18_arm64.deb samba-common_2%3a4.3.11+dfsg-0kord0.16.04.18_all.deb samba-common-bin_2%3a4.3.11+dfsg-0kord0.16.04.18_arm64.deb samba-libs_2%3a4.3.11+dfsg-0kord0.16.04.18_arm64.deb smbclient_2%3a4.3.11+dfsg-0kord0.16.04.18_arm64.deb

3、在麒麟系统的控制面板打开打印机,下图,点击添加。

	打印机-localhost		×	
A	服务器(S) 打印机(P) 查看(V) 帮助(H)			2
¥				
	还没有配置打印机。			
٩C				
D:				
				6
P				
	已连接 localhost			

4、点击选择使用 SAMBA 的 windows 打印机,在右边的弹框中按照提示格式写 windows 端 的 ip 地址和打印机名称。下图 EP 为打印机设置的名称。也可直接写 ip 地址,如果没有搜 索到,则换格式尝试。

8(1) that
SMB 打印机 smb:// 192.168.100.212/EP 浏览 smb://[workgroup/]server[:port]/printer 浏览 验证 如果需要验证则提示用户 如在设置验证详情 用户名: 应码: 验证(v) * 连接 连接 /// // // // // // // // // // // // //

5、点击浏览,弹出 smb 浏览器,弹出输入用户名和密码的界面,输入 windows 的用户名和 密码,即可登陆成功。这里如果报登陆失败,则需要确认是用户名密码问题,还是第4步的 smb://后面配置问题。

		新打印机	۶ ۱	- D ×	
选择设备					
设备		ѕмв 打Е	印机		
串口 #1		smb:// workgroup/192.168.100.212 浏览			
Serial Port #2 输入 URI	SMB 浏览器		orkgroup/]server[:port]/printer		
 ▼ 网络打印机 NRG MP 5000B (192.168.1.2) 查找网络打印机 	共享 注解 ▼workgroup		要验证则提示用户 }置验证详情		
使用 SAMBA 的 Windows 打 互联网打印协议 (https) AppSocket/HP JetDirect 互联网打印协议(IPP14) LPD/LPR 主机或者打印机 互联网打印协议(IPPS) 互联网打印协议(IPP)	刷新(R) 取消(C) 确定(O 连接			
	身份验试 您必须登陆以说 用户名: kylin 域: WORKG 密码: ••••••	E 方问 work	yroup。	C) 前进(F)	

6、在弹出的驱动选择框中找到对应的打印机型号驱动,点击前进,填写打印机信息,最后 打印测试页成功,即打印机配置完毕。

				×
		您想打印	一张测试页吗?	
	<mark>◎</mark> 取消(C)		打印测试页	
	新打印机	\$		$\overline{\mathbf{X}}$
打印机描述 打印机名称 这台打印机的简称	际比如"laserjet"			
Hewlett-Packard	-HP-LaserJet-Professional-P	1566		
描述 (可选) 便于理解的描述,	比如 "惠普双工激光打印机"			
Hewlett-Packard	HP LaserJet Professional P	1566		
位置 (可选) 便于理解的位置,	比如 " 实验室1"			_
kylin-pc				